APC Smart-UPS C - USV (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 230 V

600 Watt - 1000 VA - USB - serial - Ausgangsanschlüsse: 6 - 2U - Schwarz - mit APC SmartConnect - für P/N: AR4018SPX432 - AR4024SP - AR4024SPX429 - AR4024SPX431 - AR4024SPX432 - NBWL0356A

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	SMC1000I-2UC
EAN/UPC	0731304332930

Beschreibung

Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Intelligenter und effizienter Stromversorgungsschutz im Netzwerk mit skalierbarer Laufzeit. Ideal für Server, POS-Systeme, medizinische und Netzwerkgeräte.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Smart-UPS C - USV - 600 Watt - 1000 VA - mit APC SmartConnect
Gerätetyp	USV - Rack - einbaufähig
Rack-Größe	2U
Gewicht	20.52 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V ± 5%
Leistungskapazität	600 Watt / 1000 VA
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Batterie	Bleisäure
Anz. Batterien	1
Netzwerk	USB, serial
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.2 cm x 40.6 cm x 8.9 cm
Kombiniert mit	APC SmartConnect
Entwickelt für	P/N: AR2487G, AR3100W, AR3105SP, AR3105W, AR3140G, AR3140W, AR3150W, AR3155SP, AR3155W, AR3300W, AR3305W, AR3340G, AR3355SP, AR3355W, AR4018IX429, AR4018SP, AR4018SPX429, AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4018X429, AR4024IX431, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, AR4038IX432, NBWL0356A

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	USV - Rack - einbaufähig

Höhe (Rack-Einheiten)	2U
Farbe	Schwarz
Kombiniert mit	APC SmartConnect
	Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie	Line-Interactive
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich	AC 180 - 287 V
Eingangsspannungsbereich (einstellbar)	AC 170 - 300 V
Vorhandene Spannung	57 - 63 Hz
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V ± 5% - 57 - 63 Hz
Leistungskapazität	600 Watt / 1000 VA
Ausgabe Wellenform	Sinuswelle
Überspannungsschutz	Ja
Energie-Nennleistung	459 Joules
Schutzschaltung	Trennschalter
	Batterie
Menge	1
Technologie	Bleisäure
Laufzeit (bis zu)	16 min bei halbe Beladung ¦ 6 min bei Volllast
Ladezeit	3 Stunden
	Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle	USB, serial
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	Stromkabel ¦ USB-Kabel - extern
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Besonderheiten	Hörbarer Alarm, LCD Anzeige, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), Kaltstartfunktion, automatisches Zurücksetzen durch Herunterfahren, automatischer Selbsttest, im Betrieb austauschbare Akkus
Kennzeichnung	C-Tick, GOST, UL 1449, VDE, RoHS, REACH
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	APC PowerChute Business Edition
	Herstellergarantie
Service & Support	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95%
Geräuschentwicklung	42 dBA
	Abmessungen und Gewicht

Breite	43.2 cm
Tiefe	40.6 cm
Höhe	8.9 cm
Gewicht	20.52 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	59.4 cm
Transporttiefe	58.4 cm
Transporthöhe	24.1 cm
Transportgewicht	22.33 kg
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	P/N: ACCS1000, ACCS1001, ACCS1002, ACCS1003, ACCS1004, ACCS1005, ACCS1006, ACCS1007, ACDC1015, ACDC1016, ACDC1017, ACDC1019, ACDC1020, ACDC1021, ACDC2513, ACF001, ACF002, ACF003, ACF101BLK, ACF102BLK, ACF201BLK, ACF400, ACF600, AP5017, AP5602, AP5606, AP5607, AP5616, AP92200, AP9290, AR100, AR100HD, AR202, AR203A, AR204A, AR2101, AR2102BLK, AR2144BLK, AR2145BLK, AR2200, AR2280, AR2400, AR2400FP1, AR2401, AR2407, AR2480, AR2487, AR2487G, AR2500, AR2507, AR2580, AR2587, AR2900, AR2901, AR3000, AR3100, AR3100G, AR3100SP, AR3100SP1, AR3100SP2, AR3100TAA, AR3100W, AR3100X609, AR3100X610, AR3100X617, AR3101, AR3104, AR3104SP1, AR3105, AR3105SP, AR3105W, AR3107, AR3107G, AR3107SP, AR3107X609, AR3107X610, AR3107X617, AR3130, AR3140, AR3140G, AR3140W, AR3150, AR3150SP, AR3150SP1, AR3150SP2, AR3150W, AR3150X609, AR3150X610, AR3150X617, AR3155, AR3155SP, AR3155W, AR3157, AR3157SP, AR3157X609, AR3157X610, AR3157X617, AR3200, AR3300, AR3300G, AR3300SP, AR3300W, AR3300X609, AR3300X610, AR3300X617, AR3305, AR3305SP, AR3305W, AR3307, AR3307SP, AR3307W, AR3307X609, AR3307X610, AR3307X617, AR3340, AR3340G, AR3340W, AR3347, AR3350, AR3350SP, AR3350W, AR3350X609, AR3350X610, AR3350X617, AR3355, AR3355SP, AR3355W, AR3357, AR3357SP, AR3357X609, AR3357X610, AR3357X617, AR4018, AR4018A, AR4018I, AR4018IA, AR4018IX429, AR4018IX431, AR4018IX432, AR4018SP, AR4018SPX429, AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4018X429, AR4018X431, AR4018X432, AR4024, AR4024A, AR4024I, AR4024IA, AR4024IX429, AR4024IX431, AR4024IX432, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, AR4024X429, AR4024X431, AR4024X432, AR4038, AR4038A, AR4038I, AR4038IA, AR4038IX429, AR4038IX431, AR4038IX432, AR4038X429, AR4038X432, AR7007, AR7050, AR7057, NBWL0356A

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.