



Fibaro CO Sensor - Kohlenmonoxidsensor - kabellos

Z-Wave - Z-Wave Plus

Gruppe	Hausautomatisierung
Hersteller	Fibaro
Hersteller Art. Nr.	FIBEFGCD-001
EAN/UPC	5902020528838

Beschreibung

Zertifizierter Kohlenmonoxidsensor mit außergewöhnlicher Messgenauigkeit. Er erkennt sogar geringfügig erhöhte Kohlenmonoxidmenge, die dein Befinden langfristig beeinflussen können. Bei der höheren Konzentrationen benachrichtigt er dich sofort über Gefahr. Der Sensor wirkt sogar ohne Verbindung mit dem System und seine Arbeit wird pausenlos kontrolliert.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Fibaro CO Sensor - Kohlenmonoxidsensor
Produkttyp	Kohlenmonoxidsensor
Funktionen	Sirene, Leuchtalarm
Stromquelle	Batterie
Konnektivität	Kabellos - Z-Wave, Z-Wave Plus
Sirenen-Schallpegel	85 dB
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6.5 cm x 6.5 cm x 2.8 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp	Kohlenmonoxidsensor
Funktionen	Sirene, Leuchtalarm
Stromquelle	Batterie
Anschlusstechnik	Kabellos - Z-Wave, Z-Wave Plus
Sirenen-Schallpegel	85 dB
Merkmale	Geeignet für Wandmontage

Batterie

Formfaktor	CR123A
Batterie inbegriffen	Ja
Erforderliche Anzahl	1

Verschiedenes

Kennzeichnung	WEEE, REACH, RoHS 2011/65/EU, EN 50291-2:2010, Directive 2014/53/EU
---------------	---

Abmessungen und Gewicht

Breite	6.5 cm
--------	--------

Tiefe	6.5 cm
-------	--------

Höhe	2.8 cm
------	--------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
------------------------	------

Max. Betriebstemperatur	50 °C
-------------------------	-------

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 95% (nicht kondensierend)
---------------------------------------	--------------------------------