



Fibaro The Button - Drucktaste - kabellos - Z-Wave, Z-Wave Plus

868.4 MHz - 869.8 MHz - braun

Gruppe	Hausautomatisierung
Hersteller	Fibaro
Hersteller Art. Nr.	FGPB-101-7
EAN/UPC	5905279987234

Beschreibung

Der FIBARO BUTTON ist das erste drahtlose Gerät, das mit einem so einzigartigen und doch simplen Design gleichermaßen eine unglaubliche Leistung und Funktionalität bietet. Mit einem einfachen Klick lässt sich das gesamte Haus steuern. Dieses kompakte, batteriebetriebene und Z-Wave-Plus-kompatible Gerät ermöglicht Ihnen Geräte innerhalb des Z-Wave-Netzwerks zu steuern und verschiedene definierte Szenen zu aktivieren. Mit Einfach-, Doppel-, Dreifach-, bis hin zu Fünffach-Klicks oder auch durch Halten der Taste nach unten, können verschiedene Aktionen ausgelöst werden. Im Panik-Modus wiederum löst jedes Drücken des Buttons eine Notfallszene aus. Mit seinem kleinen Design und der drahtlosen Kommunikation, kann der FIBARO BUTTON bequem auf jeder Oberfläche und in jeder beliebigen Position oder Lage angebracht werden, zum Beispiel neben dem Bett oder unter dem Schreibtisch.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Fibaro The Button - Drucktaste
Produkttyp	Drucktaste
Funktionen	Panic alarm
Stromquelle	Batterie
Konnektivität	Kabellos - Z-Wave, Z-Wave Plus
Frequenzband	868.4 MHz, 869.8 MHz
Farbe	Braun
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	4.6 cm x 4.6 cm x 3.4 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp	Drucktaste
Funktionen	Panic alarm
Stromquelle	Batterie

Anschluss technik	Kabellos
Max. Reichweite in geschlossenen Räumen	40 m
Max. Reichweite (außen)	50 m
Frequenzband	868.4 MHz, 869.8 MHz
Batterie	
Formfaktor	ER14250
Erforderliche Anzahl	1
Verschiedenes	
Farbe	Braun
Kennzeichnung	EMC, RoHS, LVD
Abmessungen und Gewicht	
Breite	4.6 cm
Tiefe	4.6 cm
Höhe	3.4 cm
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C